

Расстояние**Характеристики:**

Авто сканирование

Мультичастота 280-868 mhz

Дублирование фиксированного и меняющегося кода
До 4x пультов в 1.**B. Автоматически**

1. Нажмите и удерживайте кнопку 1 и нажмите кнопку 2 четыре раза.

2. Отпустите кнопки как только световой индикатор начнет мигать раз в 3 секунды.
3. Направьте оригинальный пульт на новый на расстоянии 2-3 метра, нажмите требуемую для копирования кнопку на новом пульте пока свет на новом пульте не мигнет.

4.

Нажмите кнопку на новом пульте соответствующую той,

что нужно скопировать

5. Если произошла ошибка повторите эти шаги.

6. Остальные кнопки копируются также.

C. Выдача начального кода

Нажмите одновременно кнопки 1 и 2 до тех пока мигнет световой индикатор. Отпустите кнопки. Нажмите нужную кнопку для выдачи кода.

Программирование:**A. Стандартное**

1. Нажмите и удерживайте кнопку 1 и нажмите кнопку 2 четыре раза.

2. Отпустите кнопки как только световой индикатор начнет мигать раз в 3 секунды.

3. Направьте оригинальный пульт на новый на расстоянии 2-3 метра, нажмите требуемую для копирования кнопку на новом пульте пока свет на новом пульте не мигнет.

4. Нажмите кнопку на новом пульте соответствующую той, что нужно скопировать

5. Если произошла ошибка повторите эти шаги.

6. Остальные кнопки копируются также.

AMC: Автоматический подбор кода**BFT**

1. Нажмите и удерживайте кнопку 1, нажмите кнопку 2 четыре раза, мигнет индикатор - отпустите кнопки.

2. Направить оригиналный пульт на новый на расстоянии 2-3 метра, нажмите и удерживайте кнопку на оригинальном пульте, для копирования до светового индикатора. Потом он начнет мигать каждые две секунды.

3. Нажмите скрытую кнопку либо кнопки 1 и 2 одновременно (для передачи кода)

4. Световой индикатор мигнет нажмите кнопку на новом пульте для которой хотите сохранить код. Световой индикатор погаснет.

5. Теперь активируйте пульт с AMC.

FAAC & GENIUS

Внимание: оригиналный пульт должен быть главным. Как распознать главный и обучаемый пульт. Главный: если нажмете любую кнопку на нем - световой индикатор мигнет и останется гореть. Обучаемый - световой индикатор сразу зажечется и останется гореть.

1. Нажмите и удерживайте кнопку 1 затем нажмите кнопку 2 четыре раза, отпустите кнопки как только световой индикатор начнет мигать раз в три секунды.

2. Направьте оригиналный пульт на новый на расстоянии 2-3 метра, нажмите кнопку на оригинальном пульте которую надо копировать - световой индикатор включится и после будет дважды мигать каждые 2 секунды.

3. Нажмите и удерживайте кнопки 2 и 3 одновременно на оригинальном пульте.

4. Когда световой индикатор на оригинальном пульте будет гореть - направьте новый пульт на него на расстоянии 2-3 метра, и нажмите на кнопку, которую хотите запомнить - пока световой индикатор не изменит частоту миганий (быстрее прежнего для подтверждения правильного копирования кода)

V2

- Нажмите и удерживайте кнопку 1, нажмите кнопку 2 четыре раза, отпустите когда индикатор начнет мигать раз в три секунды.
- Направьте оригиналный пульт на новый на расстоянии 2-3 метра, нажмите и удерживайте кнопку на оригинальном пульте которую требуется копировать .пока световой индикатор не зажечется а потом будет дважды мигать раз в две секунды.
- Нажмите и удерживайте снова туже кнопку на оригинальном пульте, световой индикатор на новом пульте быстро мигнет, нажмите кнопку на нем для сохранения кода для нее. Световой индикатор погаснет.
- Теперь активируйте пульт с помощью AMC.

Brand	Model	Brand	Model
ACM (AMC)	TX2, TX2 COLOR, TX4	KEY	900TXB-42R,SUB44,TXB-44R,TXG-44R
ADYX	TE4433H BLUE, 433-HG BRAVO	KINGGATES	STYLO,CLIPPER
AERF	COMPACT, HY-DOM, MERCURI B, MERCURI C, SABUTON, MARS, SATURN, ST3/N, TERRA, TMP-1, TMP-2, UNITECH	KLING	KUA,KUA-E,KUA-S
		LABEL	SPYCO, RJW4E
ALLMATIC (AMC)	BROWN, BROWN RED, BRO OVER, PASS, MINIFASS	LEB	TMW
APERIO	GO, GO PRO, GO MINI	LINCE	LR2035
APERTO (SOMMER)	TX02-434-2, TX02-868-2 BLUE, 4025 TX02-868-2, 4022 TX02-434-2, 4020 TX03-434, TX-03-868-4, 4013, TX03-434-4	LIFE	LIFE FIDO2 / FIDO4 / VIP2 / VIP4 / VIP2R / VIP4R / STAR2 / STAR4 / BRAVO2 / BRAVO4
APRIMATIC (AMC)	TR2/TR4, TM4, TXM	LINEAR	MCT-11, ACT-22, ACT-21, STING RAY ACT-31, STING RAY ACT-34B
ATA	PTX4 BLUE/PTX4 PINK	MHOUSE (AMC)	GTX4, GTX4C, TX4
AVIDSEN	104251, 104250, 104250 OLD, 104250 RED, 104257, 104350, 654250	MA	TX1, TX2, TX3
		MOOVO (AMC)	MT4G

BALLAN	FM400, FM400E, FM404B, 4013	MARANTEC	D101,D12,DIGITAL302,DIGITAL304
BENINCA (AMC)	TO.GO.WV, TWV, ROLLKEY, APPLE, LOT WCV, CUPIDO, TO.GO.QV, IO, LOT2WCV,LOT1W, LOT2W, LOT4W, LOT1WM, LOT2WM,T2W, T4W	MERLIN/PROLIFT	M230T(PROLIFT),M430R(PROLIFT)
		MERLIN 2.0	E945M,E943M,E940M
BESIDE	BEZAP, HIT	MONSEIGNEUR	ARC
BFT (AMC)	MITTO, MITTO M(MITTO 2M/MITTO4M), MITTO RCB(MITTO RCB02/MITTO RCB04), MITTOA(MITTO 2A/MITTO 4A), MITTO B,TRC(TRC2/TRC4), GHIBLI, MURALE, KLEIO, TEO1, TEO2,TEO4, RB4 MURALE	NORTON	NEO,TXCD,GO NORTON,GO MINI NORTON
		NOVOTECNICA (AMC)	BLXL2
CAME	T431, T434, TOP432A, TOP434a, TOP432, TAM432SA, TOP432NA	NOVOFERM	NOVOTRON 502-504-512MIX43-2,MTX40-2,MCHS43-2,MHS43(2-4),MNHS433(2-4),MCHS, MINI-NOVOTRON504,MICRO-NOVOTRON 502
CARDIN (AMC)	TRQ S449 (TRQ449100/TRQ449200/TRQ449300/TRQ449400), TRQ S449 GREEN(PRECODE), TXQ S449 (TXQ449200/TXQ449300/TXQ449400), TXQ S449 GREEN, TRQ S486(TRQ486200/TRQ486400). TXQ S486(TXQ486200/TXQ 486200/TXQ486400), S437 TX, XRADO, S449, S476TX2. S476TX, S486	NOLOGO	ECO DIP
		O&O (AMC)	T.BOM,TWIN,TX,TWIN,TX2/TX4
		O&G	OG62,OG64
CASALI	JA33 AMIGO, GENIUS/CASALI A252RC	OPENOUT	TMQ
CASIT	ERTS92B, ERTS92T, ERTS476D, ERTS20DQ, ERTS476D, ERTS476Q	PECCININ	TX MENBRANA
CELISA	S10 1. S10 2	PORTAMATIC	MPH01,MPH02
CENTURION	CLASSIC, SMART	PRASTEL	TC2E(4E),SLIM,BFOT,MPSTP2E,MPSTF2,MPSTF4,MPSTF2RE,MPSTF4RE, MPSTP2E,MPSTP2EBL UE
CHAMBERLIN/ LIFTMASTER/ MOTORLIFT	953ESTD, 371LM(315MHZ), 81LM,971LM(390MHZ),84330E,94334CE, 94333E/94334E/94335E, 9747E, 1A5477, 1A6487, 132B2372. 94330EML/94333EML/94335EML, 84330EML/84333EML/84335EML, 8747EML		PROEM ER4C4ACS
			PROGET ETY_433N2,ETY_433N4
CLEMSA	MUTANCODE, T, T-8, E-CODE N, MASTERCODE MV	PROTECO	TX433,EUROMATIC
CPS	TCP3, CPS1, CPS2, CPS4	PUJOL	MARTE,P215,TWIN,VARIO,VARIO MARS, VARIO OCEAN, NEO
DASPI (AMC)	HAPPY2, POPS2, ZERO RC(ZERO 2RC, 4RC)	QUASAR	433
DEA	TR MIO, 133 1, 433 2, GENIE, PUNTO S2, PUNTO 278, GOLDR, GENIER R 273, GENIER-GT2N	RIB	LITHILO
DELMA	MIXARD 433 1. MIXARD 433 2, KING 433 2	ROPER	NEO,GO ROPER,GO MINI ROPER
DICKERT	MAHS433.01. MAHS433.04	SABUTOM	BROOVER,BROSTAR
DITEC (AMC)	GOL, GOL4C, BIXLS2, BIXLP2, BIXAG4, BIXLG	SEA	SMART DIP
DOORMATIC	SAW	SECULUX	NEO
DOITRAND	MPSTF2E, JAUNE	SEAV	BE HAPPY RS(BE-HAPPY-RS1,BE-HAPPY-RS2,BE-HAPPY-RS3),BE-SMART RSX,BE-HAPPY RH1,BE-HAPPY RH2,BE-HAPPY RH3
DOORHAN	TRANSMITTER 4		
DUCATI	TSAW1, TSAW2, TSAW3, 124, TE2	SILVELOX	MHZ 2007, QUARZ SAW
ECOSTAR	RSE,RSC,RSZ	SICE	4790207
ELBE	501, 502, 504, 502A, 504A	SIMINOR	CVXNL,MITTO, SIM433
ERREKA	IRIS, ROLLER 2, ROLLER 433, ROLLER 868, SOL433, SOL868, VEGA 433, VEGA868	SEUCURVERA	SV R2C,SV R4C,SV R6C
ELCA	IRIS, ASTER,ASTER 1000,ASTER 1001	SERAI	OG/52,OG54,OG82,OG84,OG/28,OG48,OG62,OG64
FAAC (AMC)	XT433 RC, TM1 433 DS, TM2 433 DS, TM3 433 DS, 433L2, 433L4, TM2 433 SLP, TM4 433 SLP, TLM 433SLH, TLM 868SLH, DL 868SLH, XT 868SHL, XT433SHL, T868SHL, T433SHL, XT433RC, TE433HG	SOMFY	LEIS,K-EASY,K-EASY NEW,K-EASY OLD,MITTO,KEY GO RTS,TELIS,KEYTIS RTS
FADINI (AMC)	FADINI JUBI, JUBI SMALL, ASTRO 43 SMALL, 433 M2 ASTRO 433-2, ASTRO 433-4, JUBI2/JUBI4	SOMMER	SOMMER 4026 TX03-868-2,SOMMER 4020 TX03-868-4,SOMMER 4031,SOMMER 4025,SOMMER 4011,SOMMER 4035,APERTO 4025
FERPORT	TAC1,TAC2, TAC4, TAC 1K, TAC 2K, TAC 4K, TAC2KR	STAGNOLI	KALLISTO,VENUS AV223
GIBIDI	GIBIDI OPEN TMB, OPEN OUT, AU01590, AU1600, DOMI- NO AU1680 WOOD, GIBIDI AU1610,GIBIDI AU1680, AU1810, AU03000,AU03000 DOMINO,DTC 4334,DT54334-AU0400	TAU (AMC)	250K-SLIMRP,250K-SLIMR,250T-4RP
		TELCOMA	FM402,FM402E,FM400E,FM400
GULLIVER	MDW	TORLIFT	TORMIT4
GENIUS (AMC)	AMIGO,AMIGOLD,KILO,BRAVO,ECHO	VDS (AMC)	TRQ P,ECO-R
GENIE (AMC)	GITR-3, GIT, GICT390, GIFT390-1, G3T-BX, G1T-BX, GM3T, GICTD, GIFTD	VARWFORD	EA433 4K,SMART2,SMART3
HORMANN	HSM2,HSM4	V2 (AMC)	V2 PHOX 2, V2 PHOX 4,V2 PHOENIX 2,V2 PHOENIX 4,V2 TXC,V2 TRC,V2 TSC4,V2 HAND
JAY	UBEI X 1SL1,UBET 21,UBET 41,UBET 61		
KBLUE	ETH-TEL01	NICE (AMC)	SMILO,FLO-R,VERY-VR,ERA-FLOR, ONE, ERA ONE, INTI,ERGO, ON2/4/E, ON 868 2/4,ON 24E 868 FM, PLANO